

Systemaufbauempfehlung Rocko-Tiles auf Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H₂O

Vorbereitung

- Klebefläche mit Collano HP 1000 reinigen.

Klebung | Aufbau

1. Beachten Sie vor der Verarbeitung die technischen Datenblätter Collano BM 866 und Collano A 1970.
2. Collano BM 866 raupenförmig auftragen auf (**nicht feuchtebeanspruchte** Wandflächen):
 - Fermacell Gipsfaserplatte
 - Powerpanel H₂O
- 2.1 Collano BM 866 raupenförmig auftragen auf (**feuchtebeanspruchte** Wandflächen, A0 in Nasszellen mit haushaltsüblicher Nutzung):
 - Fermacell Gipsfaserplatte *Kerakoll Active Prime Fix + *Kerakoll Aquastop Fix + *Kerakoll Abdichtung Aquastop Pro
 - Powerpanel H₂O + *Kerakoll Aquastop Fix + *Kerakoll Abdichtung Aquastop Pro

Abstand Klebstoffraupen: 10 cm | Raupenstärke: 3–8 mm | Ausrichtung: senkrecht
3. Rocko-Tiles Platten innerhalb der Verarbeitungszeit von Collano BM 866 gleichmässig und vollflächig auf gewünschte Fugenstärke andrücken.
4. Stossfugen maximal 5 mm mit Collano A 1970 verfüllen. Alle Abdichtungen, welche mit elastischen Fugenkitten ausgeführt werden, sind unterhaltspflichtig und müssen regelmässig überprüft und evtl. erneuert werden.

Hinweis

- Collano BM 866 und Collano A 1970 sind feuchteaktiv, entsprechend der Fugenstärke ist auf ausreichende Trocknungs- und Vernetzungsdauer zu achten.
- Nach dem Einbau ist sicherzustellen, dass Klebfugen nicht durch Nässe geschädigt werden.
- Die in den technischen Datenblättern angegebenen Beständigkeiten decken die zu erwartenden klimatischen Belastungen bei weitem ab.
- Es gelten die aktuellen Datenblätter und unsere AGB speziell Punkt 10. Produktebeschreibung/Verwendung.
- *Bei der Verarbeitung der genannten Kerakoll Produkte sind die Verarbeitungsrichtlinien der Firma Kerakoll verbindlich einzuhalten.

Die Angaben beruhen auf Erfahrungen von Collano. Da Material und Verarbeitungsbedingungen das Klebeverhalten beeinflussen und ausserhalb unseres Einflusses liegen, kann daraus keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen kontaktieren Sie unsere technischen Berater.

Technische Datenblätter

collano.com/de/downloads